


S8/1PCP-W2 (P.168-W)

Charakteristika výrobku:

DiSEqC 1.1&1.2 přepínač LNB, vstup pro pozemní pásmo

Stručný popis:

9in/1out 1.1&1.2 přepínač pro až 8 satelitních pozic a 1 uživatele, doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 5 až 8 LNB. Řídicí mód je volen vestavěným DIP-spínačem, podrobnosti viz Návod k použití. Výrobek umožňuje připojení antény pro pozemní příjem do společnému svodu.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup výstup	5-862 MHz, 5-2300 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 příkazy
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	60 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		11.2 x 11.2 x 4.9 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.300 kg

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813